

User Manual

MFB Button			
	Function	Earbud Status	Operation
Playing Music	Play	Standby	Press the MFB button
	Pause	Playing music	Press the MFB button
	Next track	Playing music	Press the MFB button twice

Bluetooth バージョン: 5.0
サポート: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
イヤホン電池: 2*50mAh
イヤホン連続使用時間: 最大3時間 (音量とオーディオコンテンツによって異なります)
イヤホンフル充電時間: 約2 時間
充電ケースバッテリー容量: 800mAh(イヤホンに約5 回充電可能)

取扱説明書

LED Light	Remaining battery
Blue light flashes every 2 seconds	0%—25%
Blue light flashes twice every 2 seconds	26%—50%
Blue light flashes thrice every 2 seconds	51%—75%
Blue light flashes 4 times every 2 seconds	76%—99%
Blue light glows steadily	100%

充電ケース各部位のはたらき

The diagram shows an open charging case with two earbuds inside. Labels with leader lines point to the following parts:

- イヤホン LED ランプ (Earbud LED lamp) - points to the top of the earbud.
- 充電ケースLEDランプ (Charging case LED lamp) - points to the interior of the case.
- MFB ボタン (Multi-Function Button) - points to the button on the side of the case.

指示に従って設置および使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、干渉が生じないことが保証されている特別な設置方法はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を現に引き起こしている場合（表紙の電源をオン/オフすれば判別できます）、干渉を防止するために以下の 1 つまたは複数の対処方法を試してみることをお勧めします：

状態	LEDランプ
電源オン	2秒に1回白で点滅
スタンバイモード（ベアラングなし）	2秒に1回白で点滅
スタンバイモード（ベアラングあり）	7秒に1回白で点滅
電源リセット	青と白が交互に点滅
ダイヤル発信（失敗）	3秒に1回青で点滅
イヤホン接続の準備	青と白が交互に点滅
着信	3秒に2回青で点滅
通信中	3秒に1回青で点滅
音楽再生	7秒に1回青で点滅
電源オフ	1秒間白で点滅して一消灯
充電	白で点灯
満充電	消灯

Bedienungsanleitung

	Funktion	Ohrhörerstatus	Betrieb
Musikwiedergabe	Wiedergabe	Standby	Drücken Sie dir MFB-Taste
	Pause	Wiedergabe von Musik	Drücken Sie die MFB-Taste
	Nächster Titel	Wiedergabe von	Drücken Sie die MFB-Taste zweimal

Koppeln Sie Ihre Ohrhörer

1. **Beim ersten Pairing mit dem Gerät**

Schritt 1: Entfernen Sie die L- und R-Ohrhörer aus dem Gehäuse, es wechselt automatisch in den Pairing-Modus (fl. blau / weiß mit L Ohrhörer).

Schritt 2: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 3: Wählen Sie "Tribit X1" aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte (wenn ein Passwort benötigt wird, geben Sie "0000" ein).

Anmerkungen:

- Die Ohrhörer werden automatisch mit dem Gerät verbunden, mit dem sie zuletzt gepaart wurden, wenn die Ohrhörer aus dem Gehäuse genommen werden
- Der linke Ohrhörer ist der "Master" und der rechte Ohrhörer ist der "Slave"

4. **Ohrhörer werden automatisch ausgeschaltet und aufgeladen, wenn sie in den Ladekoffer gelegt werden.**

Die Station aufladen

Stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel in den Ladeanschluss auf der Rückseite des Ladegehäuses. Die LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Gehäuse geladen wird. Eine vollständige Ladung dauert ca. 2 Stunden.

Aufladen der Ohrhörer

Legen Sie die Ohrhörer in die Schlitzes des Ladegehäuses. Die Doppel-LED-Anzeigen leuchten auf, wenn die Ohrhörer korrekt eingesetzt sind. Eine vollständige Ladung dauert ungefähr 2 Stunden.

Status	LED Licht
Einschalten	Blaues Licht blinkt jede Sekunde
Standby (nicht gepaart)	Weißes Licht blinkt alle 2 Sekunden zweimal
Standby (gepaart)	Blaues Licht blinkt alle 7 Sekunden
Paarungsbereit	Blaue und weiße Lichter blinken abwechselnd
Gewünschter Anruf (nicht erfolgreich)	Blaues Licht blinkt alle 3 Sekunden
Ohrhörer bereit zum Anschluss	Blaue und weiße Lichter blinken abwechselnd

LED Licht	Verbleibende Batterie
Blaues Licht blinkt alle 2 Sekunden	0%—25%
Blaues Licht blinkt alle 2 Sekunden zweimal	26%—50%
Blaues Licht blinkt alle 2 Sekunden dreimal	51%—75%
Blaues Licht blinkt 4 mal alle 2 Sekunden	76%—99%
Blaues Licht leuchtet konstant	100%

Bluetooth Version: 5.0
Unterstützung: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Ohrhörer Batterie: 2 * 50mAh
Lebensdauer der Ohrhörer: Bis zu 3 Stunden (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)
Ohrhörer Ladezeit: Etwa 2 Stunden
Ladestation Batterie: 800mAh, kann es ungefähr 5mal für Ohrhörer aufladen
Akku-Ladezeit: Etwa 2 Stunden
Eingang: DC5V / 1A
Gewicht: 40g

Garantiekarte

18 Monate eingeschränkte Garantie
Für FAQs und weitere Informationen
Bitte senden Sie eine E-Mail an: support@tribitaudio.com
www.tribitaudio.com

18 Monate eingeschränkte Garantie
Für FAQs und weitere Informationen
Bitte senden Sie eine E-Mail an: support@tribitaudio.com
www.tribitaudio.com

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers, das Gerät zu betreiben, erlischt. Die Einhaltung der Bestimmungen der FCC ist eine Voraussetzung für die Klassifizierung des Geräts als FCC-Kategorie A. Die Einhaltung der Bestimmungen der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Nutzungen und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen verursachen, die andere Funkgeräte beeinträchtigen. Es ist der Benutzer dafür, dass in einer bestimmten Installation Störungen auftreten. Wenn diese Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Auslösen des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Erhöhen Sie die Trennung zwischen Empfänger und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, die in einem anderen Stromkreis als der Empfänger befindet.

Guide d'utilisation

Diagram illustrating the contents of the Tribit X1 box:

- Tribit X1 (Earbuds)
- Boîte de chargement (Charging Case)
- Embout d'oreille (S, M, L) (Ear Tips)
- Tribit X1 True Wireless Earbuds (Product Box)
- Guide utilisateur (User Manual)
- Cable USB

Boutton MFB

Lumière LED de la boîte de chargement

Lumière LED écouteurs

1. Premier appariement de l'appareil

Étape 1 Retirez les écouteurs L et R du boîtier, il entrera automatiquement en mode de couplage (all. bleu / blanc avec L oreillette).

Étape 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil connecté Bluetooth et recherchez d'autres appareils Bluetooth.

Étape 3 Sélectionnez "Tribit X1" dans la liste des appareils Bluetooth affichés (si un mot de passe est nécessaire, tapez "0000").

Notes:

- Les écouteurs se connectent automatiquement à l'appareil avec lequel ils ont été couplés pour la dernière fois lorsque les écouteurs sont retirés du boîtier
- L'oreillette gauche est le "maître" et l'oreillette droite est "l'esclave"

Chargement

Boîte de chargement

Insérez le câble Micro USB inclus dans le port de chargement situé à l'arrière du boîtier de chargement. L'indicateur LED s'allume lorsque le boîtier est en charge.

Une charge complète prend environ 2 heures.

Version Bluetooth : 5.0
Support: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Batterie écouteurs: 2150mAh
Durée de vie de la batterie écouteurs: Jusqu'à 3 heures (varie en fonction du niveau et contenu audio)
Temps de charge des écouteurs: environ 2 heures
Batterie de la boîte de chargement: 800mAh, il peut charger environ 5 fois pour les écouteurs
Temps de charge de la batterie de la boîte de chargement: environ 2 heures
Sortie: DC5V / 1A
Poids: 40g

Garantie limitée de 18 mois
Pour les FAQ et plus d'informations
S'il vous plaît envoyer un courriel à: support@tribitaudio.com
www.tribitaudio.com

Fonction	Statut des écouteurs	Comment utiliser les écouteurs
Allumer	Mode éteint	Appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 2 secondes.
	En chargement	Retirez les écouteurs du boîtier de chargement
Eteindre	Jouant de la musique/standby	Appuyez sur le bouton MFB et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes.
		Placer les écouteurs dans leur boîte de chargement

	Fonction	Statut des écouteurs	Opération
Jouer de la musique	Play	Standby	Appuyer sur le bouton MFB
	Pause	Jouant de la musique	Appuyer sur le bouton MFB
	Piste suivante	Jouant de la musique	Appuyer sur le bouton MFB 2 fois

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'Utilisateur à l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe 1, conformément à la partie 15 des règles FC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de faibles radiofréquences, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il y a une garantie que des interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences avec votre réception radio ou télévision, vous pouvez essayer de déterminer, éteindre et rallumer l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Kit maîns-libres	Fin d'appel	Appel en cours	Appuyer sur le bouton MFB
	Appel vocal/ Fin d'appel vocal	Standby/ Jouant de la musique	Appuyer et maintenez le bouton MFB pendant 1 seconde
	Rejeter un appel	Appel entrant	Appuyer sur le bouton MFB 2 fois
	Transférer un appel des écouteurs vers le téléphone	Appel en cours	Appuyer sur le bouton MFB 2 fois

Statut	Lumière LED
Allumer	La lumière bleue clignote chaque seconde
Standby (non appairé)	La lumière blanche clignote 2 fois toutes les 2 secondes
Standby (appairé)	La lumière bleue clignote toutes les 7 secondes
Prêt à appairer	Les lumières bleues et blanches clignote en alternance
Appels composés (sans succès)	La lumière bleue clignote toutes les 3 secondes
Ecouteurs prêts à connecter	Les lumières bleues et blanches clignote en alternance

Appel en cours	La lumière bleue clignote toutes les 3 secondes
Jouer de la musique	La lumière bleue clignote toutes les 7 secondes
Eteindre	La lumière blanche clignote chaque seconde
Charge	la lumière blanche brille régulièrement
Charge complète	La lumière blanche s'éteint

Lumière LED	Batterie restante
La lumière bleue clignote toutes les 2 secondes	0%—25%
La lumière bleue clignote 2 fois toutes les 2 secondes	26%—50%
La lumière bleue clignote 3 fois toutes les 2 secondes	51%—75%
La lumière bleue clignote 4 fois toutes les 2 secondes	76%—99%
La lumière bleue brille régulièrement	100%

 Porta per la ricarica

Accoppiamento dei tuoi auricolari

1. Primo abbinamento col dispositivo

Passaggio 1: Rimuovi gli auricolari L e R dalla custodia, entrerà automaticamente in abbinamento modalità (alt. blu / bianco con i Auricolari).

Passaggio 2: attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo abilitato Bluetooth e cerca altri dispositivi Bluetooth.

Passaggio 3: Seleziona "Tribit X1" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth visualizzati (se è necessaria una password, digita "0000").

Nota:

- Gli auricolari, sono estratti dalla custodia, si collegheranno automaticamente al dispositivo con cui sono stati abbinati per ultimi.
- L'auricolare sinistro è il "maestro" e l'auricolare destro è il "seguace"

Quando gli auricolari sono spenti, premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare sinistro per 5 secondi per accedere alla modalità di associazione. Seleziona "Tribit X1" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.

3. Collegamento manuale degli auricolari sinistro e destro

Quando gli auricolari sono spenti, premere e tenere premuto il tasto MFB su entrambi gli auricolari per 5 secondi. Gli auricolari sinistro e destro saranno ora collegati.

4. Gli auricolari si spengono e si ricaricano automaticamente quando vengono inseriti nella custodia di ricarica.

Ricaricare la custodia

Inserire il cavo Micro USB (incluso nella confezione) nella porta sul retro della custodia di ricarica. L'indicatore LED si accende quando la custodia è in carica. Una ricarica completa richiede circa 2 ore.

Ricaricare gli auricolari

Posizionare gli auricolari nelle fessure della custodia di ricarica. I doppi indicatori LED si accendono quando gli auricolari sono stati inseriti correttamente. Una ricarica completa richiede circa 2 ore.

Funzione	Stato degli auricolari	Come usare gli auricolari
Accensione	Spenti	Tieni premuto il pulsante MFB per 2 secondi.
	In ricarica	Rimuovi gli auricolari dalla custodia di ricarica.
Spegnimento	Riproducendo musica/ standby	Tieni premuto il pulsante MFB per 4 secondi.
		Riponi gli auricolari nella custodia.

	Funzione	Stato auricolari	Azione
Riproducendo musica	Riproduci	Standby	Premi il pulsante MFB
	Pausa	Riproducendo musica	Premi il pulsante MFB
	Prossima canzone	Riproducendo musica	Premi il pulsante MFB due volte

Conversazione hand-free	Terminare la chiamata	Chiamata in corso	Premi il pulsante MFB
	Riconoscere il vocale / termina riconoscimento vocale	Standby / riproducendo l'ultimo vocale	Tieni premuto il pulsante MFB per un secondo
	Rifiutare la chiamata	Chiamata in arrivo	Premi il pulsante MFB due volte
	Trasferire la chiamata dagli auriolari al cellulare	Chiamata in corso	Premi il pulsante MFB due volte

Stato	Luce LED
Accesso	Luce blu lampeggia ogni secondo
Standby (non abbinato)	Luce bianca lampeggia due volte ogni 2 secondi
Standby (abbinato)	Luce blu lampeggia ogni 7 secondi
Pronto per l'abbinamento	Luce blu e bianca lampeggiano alternatamente
In chiamata (senza successo)	Luce blu lampeggia ogni 3 secondi
Auricolari pronti a connettersi	Luce blu e bianca lampeggiano alternatamente

Luce LED	Batteria rimanente
Luce blu lampeggia ogni 2 secondi	0%—25%
Luce blu lampeggia due volte ogni 2 secondi	26%—50%
Luce blu lampeggia tre volte ogni 2 secondi	51%—75%
Luce blu lampeggia quattro volte ogni 2 secondi	76%—99%
Luce blu risplende in maniera continua	100%

Versione Bluetooth: 5.0
Supporto: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Batteria degli auricolari: 2 * 50mAh
Durata della batteria degli auricolari: fino a 3 ore (varia in base al livello del volume e al contenuto audio)
Tempo di ricarica degli auricolari: circa 2 ore
Batteria della custodia di ricarica: 800 mAh, può caricare circa 5 volte per gli auricolari
Tempo di ricarica della custodia di ricarica: circa 2 ore
Ingresso: DCSV / 1A
Peso: 40 g

Garanzia limitata di 18 mesi
Per FAQ e ulteriori informazioni si prega di inviare una e-mail a:
support@tribitaudio.com
www.tribitaudio.com